

АНАЛОГОВЫЙ МУЛЬТИМЕТР УХ360TRes

Описание:

Стрелочный аналоговый мультиметр УХ360TRes

Технические характеристики



- Постоянное напряжение: 2.5-10-50-250-500-1000V
- Переменное напряжение: 10-50-250-1000V
- Постоянный ток: 0,25-2,5m-25m-250mA
- Сопротивление: Rx1-Rx10-Rx1kOhm
- Коэффициент усиления транзисторов: 0-1000
- Тестер батарей: 1,5V
- Большая шкала с масштабом на 80 мм
- Чувствительная измерительная головка
- Звуковой индикатор
- Защита от перегрузок
- Габариты 148 × 100 × 35 мм
- Вес 280 г.
- Питание от батареи АА, 1,5 В

Функция	Диапазон	Точность
Постоянное напряжение	0.1 / 0.5 / 0.25 / 10 / 50 / 250 / 1000 В	±3.0%
Переменное напряжение	10 / 50 / 250 / 1000 В	±4.0%
Постоянный ток	50 мкА / 2.5 мА / 25 мА / 0.25 А	±3.0%
Сопротивление	Rx1 / Rx10 / Rx100 / 1 кОм / Rx10 кОм	±3.0%
Индуктивность	150 мкГн / 1.5 мГн / 15 мГн / 150 мГн	
dB	22 dB	
Транзисторы hFE	0 ... 1000	
Прозвонка цепей	да	

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mqz@quartz1.ru