

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Smart4 9V Pro

Автоматическое зарядное устройство

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации зарядного устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

ROBITON® Smart4 9V Pro – это автоматическое зарядное устройство со встроенным интеллектуальным микропроцессором.

ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов
- Заряжает 1-4 аккумулятора типоразмера AA, AAA и 1 аккумулятор типоразмера 9В «Крона»
- Наблюдает за процессом заряда благодаря микропроцессорному контролю
- Определяет неисправные аккумуляторы
- Автоматически отключается после полного заряда аккумуляторов и переходит в режим trickle charge (поддержание максимального заряда малым током)
- Защищает от переполюсовки, короткого замыкания и перезаряда
- LCD дисплей показывает зарядный процесс
- Комплектуется инструкцией и кабелем питания от сети
- Питание от сети 110-240В 50-60Гц

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите зарядное устройство в сеть. На дисплее зарядного устройства отобразятся графические символы аккумуляторов. Устройство готово к работе.
2. Вставьте аккумулятор. Зарядное устройство обнаружит его и начнет процесс заряда.
3. Если аккумулятор неисправен, зарядное устройство автоматически его обнаружит и остановит работу. Дисплей будет мигать.
4. При заряде аккумулятора типоразмера 9В «Крона» информация о нем не отображается на дисплее, светодиодный индикатор будет мигать зеленым, по окончании заряда индикатор перейдет в режим постоянного свечения.
5. Когда аккумулятор полностью заряжен, графический символ на LCD экране будет показывать полностью заряженный аккумулятор. Далее устройство переходит в режим trickle charge (поддержание максимального заряда малым током).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	AC 110-240В 50-60Гц
Выход	DC 1,48В макс. 500мА*4
	50мА для функции trickle charge
	9В макс. 30мА*1