



1. Возьмите пульт,
на который вы хотите
записать код



2. Для удаления
существующего
кода в пульте:
Нажмите кнопки А и
В одновременно
и удерживайте, до того,
как светодиод
начнет моргать
(около 10 секунд),
отпустите обе кнопки.
Все коды будут удалены.
Внимание:
если Вы случайно
удалили код,
его можно восстановить
на этом этапе (см. п.4)



3. Для записи кода

Возьмите оригинальный пульт пульт, на который вы хотите записать код. Держите их как можно ближе к друг другу. Зажмите кнопку А на обоих пультах и удерживайте. Через 3 секунды светодиод начнет моргать постоянно. Отпустите обе кнопки. Код записан. Повторите эту же операцию для других кнопок.



4. Восстановление кода:

Если предыдущий код был удален случайно, вы его можете восстановить. Для этого зажмите и удерживайте кнопки С и D одновременно и удерживайте, до того как светодиод начнет моргать (около 5 секунд).