


	<p>1. Возьмите пульт, на который вы хотите записать код</p>		<p><b>2. Для удаления существующего кода в пульте:</b>  Нажмите кнопки А и В одновременно и удерживайте, до того как светодиод начнет моргать (около 10 секунд), отпустите обе кнопки. Все коды будут удалены.  Внимание: если Вы случайно удалили код, его можно восстановить на этом этапе (см. п.4)</p>
	<p><b>3. Для записи кода</b>  Возьмите оригинальный пульт и пульт, на который вы хотите записать код. Держите их как можно ближе к друг другу. Нажмите кнопку А на обоих пультах и удерживайте. Через 3 секунды светодиод начнет моргать постоянно. Отпустите обе кнопки. Код записан. Повторите эту же операцию для других кнопок.</p>		<p><b>4. Восстановление кода:</b>  Если предыдущий код был удален случайно, вы его можете восстановить. Для этого нажмите и удерживайте кнопки С и D одновременно и удерживайте, до того как светодиод начнет моргать (около 5 секунд).</p>