

## Автоматы освещения серии СА220xxx



Применяются для управления электроприборами при изменении освещения (чаще всего для автоматического включения освещения с наступлением сумерек, и для его последующего его отключения в светлое время суток).

Могут применяться в быту, на производстве, на загородных участках и т.п. Монтируются как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Просты в установке и эксплуатации.

Стандартное освещение срабатывания : 15 – 50 люкс. (при температуре 20 С), не регулируемое.

Стандартный диапазон рабочих температур : -10... + 40 С

Количество циклов срабатывания : не мене 2000 раз

Рабочая частота : 50-60 герц.

Рабочее напряжение : ~ 220 В.

Максимальный ток нагрузки :

СА-22003     3А

СА-22006     6А

СА-22010     10А