



Параметры		ПКИ-1	ПКИ-2	ПКИ-3
Габаритные размеры	(мм)	83x83x64m115		
Предельное входное напряжение	(В)	9~15	~36	220
Уровень звукового давления, не менее	(дБ)	105		
Ток потребления	(мА)		30-40	

корпус «Купол»

Область применения – предупреждающая сигнализация технологического оборудования, тревожная сигнализация, плановая замена морально устаревших “звонков громкого боя”. Благодаря высокой степени защиты оболочки позволяет использовать сирену в уличных условиях без дополнительной защиты.