

# ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ «ЭКСТРА» С СЕПАРАТОРОМ

## ПАСПОРТ

ЛК908.00.00ПС



### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Источник питания «Экстра» предназначен для питания усилителя телевизионной антенны постоянным стабилизированным напряжением. Рассчитан для работы в помещениях в интервале температур от +15 до +35°C, при относительной влажности от 45 до 75% и нормальном атмосферном давлении.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Выходное постоянное напряжение, В	12±0,6
2. Максимальный ток нагрузки, мА, не более	100
3. Переменное напряжение пульсаций на выходе, мВ, не более	15
4. Входное напряжение сети переменного тока, В	230
5. Частота сети переменного тока, Гц	50
6. Входной переменный ток, мА, не более	21
7. Масса, не более, кг	0,17

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Источник с сепаратором
- 3.2. Упаковка
- 3.3. Паспорт

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. В источнике «Экстра» используется переменное напряжение 220В опасное для жизни, поэтому запрещается использование источника «Экстра» с поврежденной вилкой, шнуром, корпусом, снятой крышкой сепаратора.
- 5.2. В случае длительных перерывов в работе, рекомендуется отсоединять источник питания от сети переменного тока.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяца со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации, описанных в данном руководстве.