

## Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Снегирь-1»



Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого при помощи приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных или систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Электропитание оповещателя осуществляется от источника 12 или 24В постоянного тока. Прибор развивает звуковое давление не менее 100дБ на 1м.

Частота звукового сигнала 1,5 – 3,0кГц, период модуляции 0,2 – 0,8 сек.

Габаритные размеры 105x87x79мм.

Оповещатель имеет металлический корпус и антивандальное исполнение и предназначен для работы внутри и вне помещений.