

Интеллектуальное зарядное устройство Optimate 3 DUAL BANK

Зарядка, десульфатация и тестирование всех 12В аккумуляторных батарей

Особенности:

Пыле-влагозащищенный корпус.

Десульфатирует и реанимирует запущенные аккумуляторные батареи от 2В, отключенные от электрической системы ТС. Оптимизирует мощность и жизнь аккумулятора до 400%.

Комбинирует рекомендованный заряд при фиксированном напряжении и низкие импульсы тока для оптимизации ресурса батареи.

Обеспечивает безопасное длительное хранение АКБ в межсезонье.

Тестирует аккумулятор каждый час с легко читаемым результатом тестирования, доступным в любое время. Для предотвращения потери электролита режим длительного хранения чередуется с тестом до тех пор, пока зарядное устройство не будет отключено.

100% автоматически и 100% безопасно.

Оригинальное управление OptiMate, микропроцессор.

Технические характеристики:

Рекомендуется для:	Все типы 12В свинцово-кислотных батарей от 2 до 50 Ач, в т.ч. AGM, GEL
Управление	Полностью автоматическое, микропроцессор, 5 ступеней
Ток зарядки:	2x0.8А, 12В
Входной ток:	0.075А @ 100-240В, 50-60Гц
Автоматическая десульфатация	ДА
Лимит времени зарядки:	не ограничено
Цикл обслуживания / тестирование:	30 мин/30 мин (ежечасно)
Тестирование аккумулятора на утерю заряда:	2 возможных результатов «хороший» и «заменить»
Размер:	167 x 120 x 46мм
Вес:	700г
Корпус:	Пластик ABS, IP54
Монтаж:	Возможность настенного монтажа
Длина кабеля питания:	2м
Длина зарядных кабелей	2м
Включает аксессуары:	O1 - кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащищенной крышкой и O4 - зажимы типа "крокодил"
Температурный режим:	-20°C / +40°C
Гарантия:	2 года
Сертификация (230V модель):	TUV/GS conformity, ГОСТ Р

OptiMate 3 DUAL BANK с током зарядки 0.8А является идеальным инструментом для ухода за 12В аккумуляторами малой и средней емкости.

OptiMate 3 DUAL BANK будет диагностировать, восстанавливать, заряжать и поддерживать ваши аккумуляторы автоматически.

С помощью OptiMate 3 DUAL BANK вы можете заряжать сразу два аккумулятора.

OptiMate 3 DUAL BANK способен продлить жизнь аккумулятора на 400%; аккумулятор может эксплуатироваться до 8 лет, если его поддерживать с OptiMate 3 DUAL BANK. Регулярно подключайте OptiMate 3 DUAL BANK к аккумулятору, когда автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход поставлен в гараж. Зарядное устройство будет безопасно поддерживать батарею в 100% состоянии, без риска перезарядки благодаря своему уникальному методу 30 мин заряда и 30 мин цикла отдыха в течение каждого часа.

Рекомендуется для зарядки обслуживаемых аккумуляторов (со съёмными крышками), необслуживаемых аккумуляторов, герметичных аккумуляторов типа AGM, гелевых и спиральных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью с 2Ач до 50Ач, хотя он также может поддерживать и батареи большей емкости (но их заряд займет больше времени).

Полностью автоматический режим работы, что включает в себя все функции безопасности, такие как защита от обратной полярности и без искровое соединение.

Включает в себя 2 комплекта проводов для подключения:

SAE-71 разъем постоянного подключения - кольца с влагозащищенной крышкой и SAE-74 зажимы типа "крокодил":

Влагозащищенный коннектор постоянного подключения (1)-2шт



Крокодилы / зажимы(4) – 2шт



Опционально можно приобрести:

