

Аккумулятор для раций HNN9008



Оригинальная батарея

HNN9008 / HNN9009 / HNN9010 / HNN9011 / HNN9012 / HNN9013 /
HNN4001 / HNN4002 / HNN4003 / PMNN4045

Модель радиостанции

Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540,
580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760,
780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750,
9150, HT750, 1250, 1550

Технические характеристики

Тип аккумулятора..... Ni-Mh 1600mAh
Число ячеек.....6
Номинальное напряжение.....7,5 В
Рабочее напряжение.....7,2 В
Напряжение зарядки.....8,5В
Ток зарядки.....Не более 0,5 А
Саморазряд (в месяц при 25 С,
отдельно от радиостанции)..... < 15% емкости
Ёмкость..... .1,6 А/ч
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд
при разряде до 20%..... .Не менее 400
Время работы при рабочем цикле 90/5/5.....Не менее 15

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°C
Заряд......0÷45°C
Хранение.....-40÷60°

Габариты (±2мм)

Материал корпуса.....ABS
Длина, мм.....120
Ширина, мм.....60
Высота, мм.....22
Вес ,г......215