

Блок питания (адаптер) XM-102 12В 0,6А нестабил. 220В, штекер D5,5мм d2,1мм



Описание

Блок питания для радиоэлектронных устройств бытового применения.

Характеристики

- входное напряжение: 220В AC 50/60Гц
- выходное напряжение: 12В DC нестабил.
- ток нагрузки: до 0.6А
- мощность нагрузки: до 7,2Вт
- разъем: штекер D5,5мм d2,1мм
- полярность: центральный контакт - минус