

Предохранители автоматические резьбовые ПАР

Предохранители автоматические резьбовые переменного тока (типов ПАР), предназначены для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений бытовых электрических сетей.

Устанавливаются (заворачиваются) в стандартные резьбовые патроны (Е-27)

Имеют надежную конструкцию. Просты и удобны в эксплуатации. Долговечны.

Технические данные

Номинальное напряжение, В	250
Номинальная частота сети, Гц	50
Номинальный ток, А	10, 16, 25 – указан на корпусе
Габаритные размеры (высота x диаметр), не более, мм	90x43
Масса, не более, г	85
Срок службы, лет	10
Гарантийный срок эксплуатации, лет	2.5