



Зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов



Зарядные устройства ВОСТОК осуществляют заряд и поддержание оптимального напряжения в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях.

ЗУ ВОСТОК обладают повышенной безопасностью: встроенными предохранителями, защитой от перезаряда, короткого замыкания и переплюсовки. Все зарядные устройства оснащены световым индикатором, что позволяет оценить состояние аккумуляторной батареи и упрощает работу с устройством.

Технические характеристики

	ЗУ ВОСТОК				
	220-6-0,7	220-6-2	220-12-0,3	220-12-0,7	220-12-1
Входное напряжение, В	220	220	220	220	220
Максимальная мощность потребления, Вт	8	21	7	15	23
Выходное напряжение, В	6	6	12	12	12
Максимальный зарядный ток, А	0,7	2	0,3	0,7	1
Диапазон заряжаемых емкостей, Ач	2-7	6-18	1-3	2-7	3-10
Габариты устройства (ДхШхВ), мм	80x50x57	82x55,5x47	80x50x57	80x50x57	80x50x57
Тип коннектора	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"

Повышенная безопасность



Защита от короткого замыкания



Защита от переплюсовки





Встроенные предохранители



Защита от перезаряда

Порядок действий при работе с устройством



Внимание! Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.