



### **Зарядное устройство СОНАР-МИНИ УЗ 205.02**

*Для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 6 вольт, емкостью от 2 до 7 Ач. Имеет режим хранения аккумулятора с компенсацией саморазряда.*

Устройство зарядное СОНАР УЗ 205.02 предназначено для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 6 вольт, емкостью от 2 до 7 Ач. Устройство реализует оптимальную двухшаговую процедуру заряда (I, U), позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения, а также обеспечивает оптимальный режим хранения аккумулятора с компенсацией тока саморазряда. Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям. Благодаря этому может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с периодической автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания.

<b>Технические данные</b>	
<b>Диапазон значений зарядного тока (А)</b>	от 0 до 0,7
<b>Индикация</b>	Устройство обеспечивает индикацию: 1 правильности подключения клемм к аккумулятору, 2 работоспособности при подключении в сеть, 3 режима заряда аккумулятора, 4 режима хранения аккумуляторной батареи.
<b>Электрическая мощность, потребляемая от сети не более (Вт)</b>	15
<b>Напряжение питающей сети (В)</b>	220±20