



Зарядное устройство СОНАР-МИКРО УЗ 205.03

Для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт, емкостью от 2 до 7 Ач. Имеет режим хранения аккумулятора с компенсацией саморазряда.

Устройство зарядное СОНАР УЗ 205.03 предназначено для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт, емкостью от 2 до 7 Ач. Устройство реализует оптимальную двухшаговую процедуру заряда (I, U), позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения, а также обеспечивает оптимальный режим хранения аккумулятора с компенсацией тока саморазряда. Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям. Благодаря этому может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с периодической автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания.

Технические данные	
Диапазон значений зарядного тока (А)	от 0 до 0,7
Индикация	Устройство обеспечивает индикацию: 1 правильности подключения клемм к аккумулятору, 2 работоспособности при подключении в сеть, 3 режима заряда аккумулятора, 4 режима хранения аккумуляторной батареи.
Электрическая мощность, потребляемая от сети не более (Вт)	15
Напряжение питающей сети (В)	220±20