

ATN00..81 - входит разъем RJ11 кат.3
ATN00..83 - входит разъем RJ45 кат.5E
ATN00..85 - входят два разъема RJ45 кат.5E

Разъем RJ11 кат.3 предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения внешних устройств (телефон, факс, др.).

Разъем RJ45 кат.5E предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств.

Монтаж

- 1.Отсоединить с помощью отвертки основание с разъемами от крышки.
- 2.Снять разъем(ы) с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
- 3.Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на длине 50 мм; освободить провода (рис.1).
- 4.Разместить провода (рис.2) согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъемов (таблица 1 и таблица 2).
- Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.**
- 5.Закрепить провода пластиковым зажимом (зажимами) (рис. 3).
- 6.При необходимости обрезать концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.
- 7.Установить разъем(ы) в основание путем защелкивания фиксирующей защелки
- 8.Закрепить основание с разъемом (разъемами) в монтажную коробку с помощью саморезов или распорных лапок.
- 9.Установить крышку путем защелкивания четырех замков в соответствующих отверстиях.

Примечание: монтаж розеток должен производиться квалифицированным специалистом.

Технические характеристики

Номинальное напряжение – не более 60V постоянного тока
 Рабочий ток – не более 0,35A
 Контактные зажимы – для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

Последовательность монтажа проводов для разъемов RJ11 кат.3 и RJ45 кат.5E



Таблицы подсоединения проводов

RJ11 кат.3	
Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Контакты	RJ45 кат.5E	
	По стандарту T568A	По стандарту T568B
	Цвет провода	Цвет провода
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	белый/синий	белый/синий
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@schneider-electric.com,
RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7(800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: +7(495) 777 99 98, факс: +7(495) 777 99 94, ru.ccc@schneider-electric.com, www.schneider-electric.ru
KZ Импортер/шагун кабылдаушы тарат: «Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115. www.schneider-electric.com/kz, тел.: (727)357 23 57