

## Тороидальные трансформаторы многоцелевого назначения

Предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре различного назначения.  
ТУ3468-005-53494025-10

Модель	P, (ВА)	I х.х., (мА)	КПД, %	T перег., °C не более	Размеры магнитопровода (d/D-h)	Габаритные размеры, мм (d/D-h)
ТПП-3	1-4	2	75	15	20/36-16	8-43-24
ТПП-6	4-8	3	80	15	25/40-16	15-48-24
ТПП-10	9-12	3	80	20	28/48-20	18-54-30
ТПП-15	13-18	3	82	25	28/48-25	18-54-34
ТПП-20	19-25	3	82	25	28/55-20	16-62-30
ТПП-30	26-35	5	85	25	40/64-25	29-75-36
ТПП-40	36-45	5	85	25	40/64-30	30-75-42
ТПП-50	46-55	6	85	25	40/64-32	30-77-44
ТПП-60	56-65	6	87	28	50/80-25	37-92-37
ТПП-70	66-80	7	88	28	50/80-30	37-95-43
ТПП-80	81-90	7	89	28	50/80-32	37-95-45
ТПП-100	91-110	8	89	30	60/100-20	42-110-35
ТПП-120	111-130	8	90	30	60/100-25	42-110-40
ТПП-150	131-170	10	90	32	60/100-30	45-115-45
ТПП-200	171-210	12	90	35	60/100-40	40-115-58
ТПП-250	211-270	12	90	35	70/110-32	52-126-47
ТПП-300	271-350	20	91	35	70/110-40	50-126-60
ТПП-400	351-450	22	92	35	80/120-50	60-135-65
ТПП-500	451-550	25	94	35	80/120-60	60-135-78
ТПП-600	551-650	30	94	35	80/150-32	63-165-50
ТПП-700	651-750	30	95	40	80/150-40	63-165-58
ТПП-800	751-900	40	96	40	80/160-40	63-175-50
ТПП-1000	901-1100	40	96	40	100/160-50	50-185-80
ТПП-1200	1101-1400	50	96	40	100/160-60	70-190-100
ТПП-1500	1401-1500	60	96	40	100/160-80	70-190-110
ТПП-2000	~ 2000	80	96	40	120/225-40	80-250-80
ТПП-3000	~ 3000	120	97	40	120/215-60	80-260-110
ТПП-5000	~ 5000	150	97	40	150/300-40	80-350-90