

Электронные приставки времени



TEF4-ON

1SBC1000AV0014



TEF4-OFF

1SBC100012V0014

Описание

Фронтальные электронные приставки времени TEF4 могут быть применены для реализации функции задержки времени и доступны в исполнениях с задержкой на включение и с задержкой на отключение.

Компактное решение для шкафов по сравнению с отдельными приставками времени

Электронные приставки времени TEF4 на фронтальную панель контакторов AF или контакторных реле NF.

Механический индикатор позволяет отслеживать состояние контактора.


Безопасное и экономичное подключение

Электронные приставки времени TEF4 подключается с помощью встроенных разъемов непосредственно к клеммам A1 и A2 катушки контактора или контакторного реле. Встроенный в таймер варистор обеспечивает защиту от перенапряжений катушки контактора.

Возможность работы в широком диапазоне напряжения управления 24–240 В AC/DC

В TEF4-ON или TEF4-OFF позволяют реализовывать задержки до 100 секунд посредством использования 3 диапазонов времени, которые нужно выбирать в таймере. Диапазоны задержки времени выбираются с помощью переключателя, а выдержка времени настраивается с помощью поворотного потенциометра. Функция таймера активируется при включении или отключении контактора и контакторного реле, на котором установлен таймер. Таймер с задержкой на отключение работает без дополнительного питания.

Информация для заказа

Для контакторов, контакторных реле	Диапазон задержки времени выбирается переключателем	Тип задержки	Номинальное напряжение катушки управления U _c В 50/60 Гц или DC	Вспомогательные контакты		Тип	Код заказа	Вес (1 шт.) кг
								
AF09...AF96 NF	0,1–1 с 1–10 с 10–100 с	Задержка на включение Задержка на отключение	24–240 24–240	1 1	1 1	TEF4-ON TEF4-OFF	1SBN020112R1000 1SBN020114R1000	0,065 0,065